

# 楽でんくん<sup>2</sup>

EMERGENCY  
今の時代、何が必要なのか？

**NEW**  
**Maxar**<sup>®</sup>  
**CHARGE**  
Emergency System <マクサ>

非常用・ポータブル電源

いざという時の為に。非常用バックアップ。

**2400Wh**



『楽でんくん<sup>2</sup>』は、『防災製品等推奨品マーク』を取得しております。

余裕あるバックアップが提供できます。 ※機種や環境により異なり、保証するものではありません。



40インチ液晶テレビ/1台  
<出力：120W>  
最大20時間\*



照明/2台  
<出力：40W>  
最大30時間\*



非常用・ポータブル電源

いざという時の為に。非常用バックアップ。

**2400Wh**

## 本体仕様



『楽でんくん2』は、『防災製品等推奨品マーク』を取得しております。

出力仕様		
AC出力	定格出力	1000W
	定格出力電圧	100Vac
	定格周波数	50/60Hz
	最大出力	1200W
シガーライター出力	定格出力電圧	12V
USB出力	出力電圧	5V
	最大出力電流	3A
注：単一USBポートとダブルUSBポートの最大出力は3Aです。		
タイプC-PD出力	急速充電	PDプロトコル
	出力電圧範囲	5-20V
	定格出力電圧/電流	(5V/9V/12V/15V)3A,20V/2.25A
入力仕様	ACアダプター	42V/200W
	PV 最大入力電力	500W
	PV 入力電圧範囲	16-60Vdc
	PV 最大入力電流	10A
	ソーラー充電モード	MPPT
	MPPT効率	99.5%
	最大効率	>88%
IP等級		IP 21
動作環境	相対湿度:10%-90%	
	動作温度:0-40℃	
外形寸法		493.5*165.4*364.7mm
正味重量		22kg

注：総出力電力が1000Wを超えると、DC出力は直接オフになります。AC負荷が30W未満の場合、出力電力は表示されません。高消費電力機器と本製品に接続されている場合、表示される出力と実際の出力には最大30Wの差があります。